



Shortcutbelegung KM-Gaming K-GK2 Series

FN	+	Einfg	=	Beleuchtungseffekte durchschalten
FN	+	Ende	=	Varianten des Effektes durchschalten
FN	+	Pos1	=	Beleuchtung ausschalten
FN	+	Pfeil links / rechts	=	Effektgeschwindigkeit ändern
FN	+	Pfeil oben / unten	=	Beleuchtung heller / dunkler
FN	+	F1 bis F8	=	Multimediafunktionen
FN	+	F9 bis F12	=	Webfunktionen
FN	+	Windows Taste	=	Windows Taste sperren / entsperren

Einzelastenbeleuchtungsprofile (z. B. für Shooter, RPG oder Softwareanwendungen, damit nur die benötigten Tasten beleuchtet sind)

5 verschiedene Einzelastenbeleuchtungsprofile erstellen (zusätzlich zu den 4 gespeicherten Belegungsprofilen auf den zusätzlichen „M“ Tasten):

1. FN + Druck = Einzelasten-Tastaturspeicher öffnen
2. Profil 1 bis 5 durch drücken auf der entsprechenden jetzt blinkenden Zifferntaste auswählen
3. Tasten durch betätigen auswählen, welche beleuchtet werden sollen (mehrmaliges drücken der gleichen Taste wechselt die Farben durch und deaktiviert die Beleuchtung der Taste)
4. Alle Tasten, welche beleuchtet sein sollen, wie in Schritt 3 beschrieben einstellen
5. FN + Druck = Einzelastenprofil speichern

Einzelastenbeleuchtungsprofil abrufen:

1. FN + Druck = Einzelasten-Tastaturspeicher öffnen
2. Profil 1 bis 5 durch drücken auf der entsprechenden jetzt blinkenden Zifferntaste auswählen
3. FN + Druck = Einzelastenprofil verwenden



Installationshinweise:

1. Alte Tastatur entfernen
2. Neue Tastatur am USB Port anschliessen
3. Treiber der alten Tastatur deinstallieren
4. KM-Gaming Treiber downloaden (<https://km-gaming.shop/service/>)
5. Treiber starten / Windows Warnung mit OK bestätigen
6. Installation abschliessen
7. Fertig

Beispiel für die Belegung der „G“ Tasten:

Wenn Sie auf die Taste „G1“ die Tastenfunktion „STRG“ legen möchten gehen Sie folgendermaßen vor (Sie können natürlich beliebig lange Tastenfunktionen anlegen, nicht nur eine Taste):

1. Treiber Starten
2. Makro Auswählen
3. Makro.001 mit Linksklick auswählen **dann** Rechtsklick auf Makro.001 **dann** „Umbenennen“ mit Linksklick auswählen **dann** Namen vergeben z. B. „STRG Funktion“ und mit Enter bestätigen
4. Auf „Aufnahme“ bei „Aktion“ klicken
5. Gewünschte Tastenfunktionen betätigen – in diesen Fall einmal die Taste STRG drücken.
6. Auf „Stop“ bei Aktion klicken
7. Dann unten auf „Alles Speichern klicken“
8. Auf der linken Seite auf das Feld „Taste“ klicken
9. Gewünschte „G“ Taste per Linksklick auswählen
10. Dann oben „Makro“ Auswählen, links daneben das eben erstelle Makro auswählen und dann auf „Bestätigen“ klicken
11. Unten „Alles Speichern“ klicken -> Fertig